



ТОВ "Укрпак Холдинг"
Україна, м. Київ, вул. Чавдар, 2,
тел./факс: (044) 585-21-08,
www.uph-tape.com

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

НАЙМЕНУВАННЯ:	Двостороння акрилова стрічка ACRYLIC POWER BOND-2
АРТИКУЛ:	ACRYLIC POWER BOND-2
ОСНОВА СТРІЧКИ:	акрил
ТОВЩИНА СТРІЧКИ:	2мм
КЛЕЙОВА ОСНОВА:	модифікований акрил
КОЛІР НОСІЯ:	прозорий
КОЛІР ЗАХИСНОГО ЛАЙНЕРА:	прозорий
МАТЕРІАЛ ЗАХИСНОГО ЛАЙНЕРА:	PET плівка
СИЛА АДГЕЗІЇ:	43,5 Н/25мм
ВІДНОСНЕ ПОДОВЖЕННЯ СТРІЧКИ ASTM D3759:	800%
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ:	від -30 до +130°C
ЧАС НАСТАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ АДГЕЗІЇ:	48 годин
СТІЙКІСТЬ ДО:	УФ - випромінювання, вологи, пилу, хімікатів, розчинників, пластифікаторів
СУМІСНІСТЬ З МАТЕРІАЛАМИ:	метал з порошковим фарбуванням, скло, композити, кераміка, пластик, дерево
ЗАСТОСУВАННЯ:	мерчендайзинг; торгівля; реклама; поліграфія; виробництво торгового обладнання, бронескла та склопакетів; монтаж конструкцій та виробів; монтаж і фіксація грубих та шорстких об'єктів

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:

1. Матеріали, які склеюються, повинні мати однакову температуру та ретельно очищені від бруду, масла, вологи, пилу, та інших сторонніх речовин, які можуть впливати на рівень адгезії стрічки.
2. Поверхня матеріалу, перед монтажем клейкої стрічки, має бути сухою за знежиреною.
3. Стрічку наносити на поверхню здійснюючи максимальний тиск.
4. Для досягнення найкращого результату, рекомендується здійснювати роботи при температурі від +15 до +30°C
5. Для досягнення оптимального рівня адгезії, предмети що склеюються, рекомендується експлуатувати не раніше чим за 24 години після монтажу.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Стрічку слід зберігати в сухому прохолодному місці (від +10°C до +30°C), не піддавати впливу прямих сонячних променів і вогню.

*Параметри, які представлені в технічному паспорті, є середніми значеннями, отриманими при проведенні стандартних методів випробувань і не є технічними умовами.

**Описані рекомендації щодо застосування продукту засновані на результатах випробувань, які, з нашої точки зору, є надійними, але в силу особливостей технічних параметрів стрічки і її монтажу, покупець повинен сам прийняти до висновку про придатність даного продукту для його області застосування після проведення самостійного і повноцінного тесту.